

Стандартные функции IP-телефонов Cisco 7940/7960/7970:

<i>Если необходимо...</i>	<i>Действие</i>
Просмотреть журнал вызовов	Нажмите кнопку  и выберите необходимый журнал вызовов. Доступны журналы: «Пропущенные вызовы», «Принятые вызовы», «Выполненные вызовы»
Изменить номер в журнале вызовов	Находясь в одном из журналов выберите номер который необходимо изменить и нажмите « Редакт ». Для удаления цифр справа от курсора используйте экранную клавишу « Удален ». Для перемещения курсора вперед, назад и удаления цифр слева от курсора пользуйтесь клавишами «<<<» и «>>>».
Набрать номер из корпоративного каталога	Нажмите кнопку  , выберите « Корпоративный каталог » и необходимый раздел меню. Для набора телефонного номера нажмите экранную клавишу « Выбрать », а затем « Тел.1 » или « Тел.2 »
Осуществить вызов или ответить на новый вызов при существовании активного вызова	Нажмите экранную клавишу « Вызов » или « Ответ ». Активный вызов автоматически переводится в режим удержания.
Перевести вызов в режим удержания или возобновить удерживаемый вызов	Нажмите экранную клавишу « Удерж » или « Возвр ».
Выполнить переадресацию вызова на другой номер	Нажмите экранную клавишу « Перевд », введите номер, затем положите трубку (либо, если телефон не поддерживает пересылку вызовов в режиме неснятой трубки, еще раз нажмите « Перевд »).
Осуществить переадресацию двух вызовов, находящихся на одной линии друг на друга.	Выделите в списке оба вызова и нажмите экранную клавишу « Выбор ». Затем нажмите два раза экранную клавишу «>>>» и потом «=> связ ». Либо, если требуется остаться на линии с абонентами, нажмите «-> Конф ».
Создать обычную конференцию	В режиме активного вызова нажмите экранную клавишу «>>>», потом « Конф » и наберите номер участника. Затем еще раз нажмите экранную клавишу « Конф ».