



Сервисные номера в системе[..]

24.04.2024 00:22:38

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	IP-телефония	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее изменение:	09.01.2023 16:27:44

Проблема (общедоступное)

Сервисные номера в системе IP-телефонии.

Решение (общедоступное)

- Номера служб.

В системе корпоративной IP-телефонии функционируют службы факс-сервера, голосовой почты, конференции и функции «Отложенный вызов» (парковка), автодозвон. Номер корпоративного факс-сервера 7600

Номер голосовой почты 7800
Номера открытых конференций 7555 - 7559
Номера парковки вызова 7337 - 7339
Номер автодозвона *110*<номер>#

- Номера активации услуг.

Вы можете самостоятельно выбирать необходимые услуги для своего IP-телефона, такие как подписка на услуги голосовой почты и выбор режимов переадресаций. Для активации услуги голосовой почты Вам необходимо со своего IP-телефона набрать сервисный номер *100#.

Чтобы удалить подписку на услугу голосовой почты (с удалением всех сохраненных сообщений и настроек) Вам необходимо набрать со своего IP-телефона набрать сервисный номер *101#.

Активация голосовой почты подразумевает установку режимов переадресаций для событий «Нет ответа» или «Занято». Для того чтобы активировать переадресацию для этих событий на номер голосовой почты, на своем IP-телефоне наберите номер *102#, для события «Нет ответа» с временем ожидания 15 сек., или *104# для события «Занято».

Время ожидания переадресации для события «Нет ответа» возможно изменить, для этого наберите последовательность *102*XX#, где XX время в секундах с минимальным порогом 5 сек.

К примеру, набранная последовательность *102*06# - устанавливает время ожидания переадресации равное 6 сек, или последовательность *102*25# - устанавливает время ожидания переадресации 25 сек.

Если вам необходимо установить переадресацию по событию «Нет ответа» на любой номер в соответствии с планом нумерации системы IP-телефонии Университета (в этом случае переадресация на голосовую почту по событию «Нет ответа» выключается) то наберите последовательность *102*<номер>#, где <номер> - номер в соответствии с планом нумерации системы IP-телефонии Университета. Время ожидания переадресации в этом случае будет 15 сек.

Имеется возможность установить переадресацию на необходимый номер и сразу указать время ожидания события «Нет ответа» равное необходимому количеству сек. Для этого наберите последовательность *102*<номер>*XX#, где <номер> - номер в соответствии с планом нумерации системы IP-телефонии Университета, XX - время в секундах.

Для того чтобы снять переадресацию по событию нет ответа, необходимо набрать номер *103#.

Если необходимо активировать переадресацию для события «Занято» на голосовую почту, то необходимо набрать номер *104#.

Для установки переадресации для события «Занято» на любой номер в соответствии с планом нумерации системы IP-телефонии Университета необходимо набрать последовательность *104*<номер>#, где <номер> - номер в соответствии с планом нумерации системы IP-телефонии Университета.

Для удаления переадресации по событию занято необходимо набрать номер *105#

Чтобы активировать функцию автодозвона необходимо набрать последовательность *110*<номер>#, где <номер> - номер абонента в соответствии с планом нумерации системы IP-телефонии Университета .

Проверка статуса услуг

Чтобы проверить на какие услуги подписан Ваш IP-телефон, необходимо набрать номер *106#.